

3) 電子ブレーカー本体 動作特性

製品型式	定格電流 [A]	契約電力 3相[KW] 単相[KVA]	過電流率	引き外し特性(電流-時間)表 (タイマー時間=トリップするまでの時間)(A~F=タイマA~F)						短絡保護 (F)
				~120%~ (A)	~150%~ (B)	~190%~ (C)	~400%~ (D)	~800%~ (E)		
JDB3-10	10	3 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 12A	~ 15A	~ 19A	~ 40A	~ 60A	~ 150A	~ (瞬時※1)
		2 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-12	12	4 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 14A	~ 18A	~ 23A	~ 48A	~ 72A	~ 180A	~ (瞬時※1)
		2 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-15	15	5 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 18A	~ 23A	~ 29A	~ 60A	~ 90A	~ 225A	~ (瞬時※1)
		3 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-18	18	6 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 22A	~ 27A	~ 34A	~ 72A	~ 108A	~ 250A	~ (瞬時※1)
		4 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-21	21	7 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 24A	~ 32A	~ 40A	~ 84A	~ 126A	~ 315A	~ (瞬時※1)
		4 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-24	24	8 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 28A	~ 36A	~ 46A	~ 96A	~ 144A	~ 360A	~ (瞬時※1)
		5 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-27	27	9 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 32A	~ 41A	~ 51A	~ 108A	~ 162A	~ 405A	~ (瞬時※1)
		5 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-30	30	10 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 36A	~ 45A	~ 57A	~ 120A	~ 180A	~ 450A	~ (瞬時※1)
		6 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(1分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-33	33	11 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 39A	~ 50A	~ 63A	~ 132A	~ 198A	~ 495A	~ (瞬時※1)
		7 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-36	36	12 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 43A	~ 54A	~ 68A	~ 144A	~ 216A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		7 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-38	38	13 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 45A	~ 57A	~ 72A	~ 152A	~ 228A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		8 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-41	41	14 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 49A	~ 62A	~ 78A	~ 164A	~ 246A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		8 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-44	44	15 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 52A	~ 66A	~ 84A	~ 176A	~ 264A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		9 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-47	47	16 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 56A	~ 71A	~ 89A	~ 188A	~ 282A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		9 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(3秒)		
JDB3-50	50	17 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 59A	~ 75A	~ 95A	~ 200A	~ 300A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		10 KVA	(なし)	(55分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(5秒)		
JDB3-53	53	18 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 63A	~ 80A	~ 101A	~ 212A	~ 318A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		11 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(5秒)		
JDB3-56	56	19 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 67A	~ 84A	~ 106A	~ 224A	~ 336A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		11 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(5秒)		
JDB3-59	59	20 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 69A	~ 89A	~ 112A	~ 236A	~ 354A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		12 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(3分50秒)	(25秒)	(5秒)		
JDB3-61	61	21 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 73A	~ 92A	~ 116A	~ 244A	~ 366A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		12 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-64	64	22 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 75A	~ 96A	~ 122A	~ 256A	~ 384A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		13 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-67	67	23 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 78A	~ 101A	~ 127A	~ 268A	~ 402A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		13 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-70	70	24 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 82A	~ 105A	~ 133A	~ 280A	~ 420A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		14 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-73	73	25 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 86A	~ 110A	~ 139A	~ 292A	~ 438A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		15 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-76	76	26 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 89A	~ 114A	~ 144A	~ 304A	~ 456A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		15 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-79	79	27 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 94A	~ 119A	~ 150A	~ 316A	~ 474A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		16 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-82	82	28 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 97A	~ 123A	~ 156A	~ 328A	~ 492A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		16 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-85	85	29 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 100A	~ 128A	~ 162A	~ 340A	~ 510A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		17 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-87	87	30 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 102A	~ 131A	~ 165A	~ 348A	~ 522A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		17 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-90	90	31 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 105A	~ 135A	~ 171A	~ 360A	~ 540A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		18 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-93	93	32 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 108A	~ 140A	~ 177A	~ 372A	~ 558A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		19 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-96	96	33 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 112A	~ 144A	~ 182A	~ 384A	~ 576A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		19 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-99	99	34 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 116A	~ 149A	~ 188A	~ 396A	~ 594A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		20 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-102	102	35 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 120A	~ 153A	~ 194A	~ 408A	~ 612A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		20 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-105	105	36 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 124A	~ 158A	~ 200A	~ 420A	~ 630A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		21 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-108	108	37 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 126A	~ 162A	~ 205A	~ 432A	~ 648A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		22 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-110	110	38 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 128A	~ 165A	~ 209A	~ 440A	~ 660A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		22 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-113	113	39 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 132A	~ 170A	~ 215A	~ 452A	~ 678A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		23 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-116	116	40 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 135A	~ 174A	~ 220A	~ 464A	~ 696A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		23 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-119	119	41 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 140A	~ 179A	~ 226A	~ 476A	~ 714A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		24 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-122	122	42 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 144A	~ 183A	~ 232A	~ 488A	~ 732A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		24 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		
JDB3-125	125	43 KW	通電電流 (タイマー時間)	~ 146A	~ 188A	~ 238A	~ 500A	~ 749A	~ 約2000A	~ (瞬時)
		25 KVA	(なし)	(115分)	(30分)	(5分50秒)	(25秒)	(10秒)		

(※1 記載電流値~約2000Aは1秒、約2000A以上は瞬時の動作)